ellman JAPAN CO., LTD.

ellman 高周波ラジオ波メス・サージトロン

症例別モードおよび出力設定の目安

【皮膚科／形成外科】

症例名	製品名	形状 No.	モード	出力(S5)	出力(DUAL)
皮膚切開	エンパイア ニードル電極	EE301、EE305	CUT	8〜11	10~15
眼瞼下垂	エンパイア ニードル電極	EE301、EE305	CUT BLEND COAG	8〜11 10~20 8~20	10~15 12~20 8~15
眼瞼下垂	モノポーラ フォーセップ	EJ01、EJ02	BLEND COAG	15~25 8~12	15~30 10~15
乳房再建	エンパイア ニードル電極	EE305	BLEND COAG	25~35 30~40	30~40 25~35
	モノポーラ フォーセップ	IEC-MJ11	BLEND COAG	50~60 40~50	
瘻孔切除	エンパイア ニードル電極	EE301、EE305	BLEND COAG	20~30 25~30	25~35 30~35
腋臭症	エンパイア ニードル電極	EE301、EE305	CUT BLEND COAG	8〜11 15~25 15~25	10~15 15~30 15~30
褥瘡	ループ電極 針電極 ボール電極	B1D、C3D（デブリに使用） EE305、A3D（剥離に使用） D8D（止血に使用）	BLEND BLEND COAG	13〜25 15~20 10~20	15~25 15~20 10~20
脂漏性角化症 （扁平な母斑）	ボール電極	D8D F1D	COAG FULGURATE	8~15 5~10	10~15 7~12
隆起性病変	ループ電極	B1D ラウンド型ループ電極 C3D ダイヤモンド型ループ電極	CUT BLEND	10~15 10~20	13~20 13~25
静脈湖	焼灼用電極	F1D	COAG	8~15	10~15
陥入爪	爪床用電極	H10	COAG	10~15	10~15
脱毛	マイクロ 絶縁針電極	H137（H136 専用ハンドピースが必要）	COAG	1~2	1~3
毛細血管拡張症	マイクロ 絶縁針電極	H137（H136 専用ハンドピースが必要）	COAG	1~2	1~3
モノポーラ・フォーセップ		EJ01、EJ02	BLEND COAG	15~25 8~12	15~25 8~12
		IEC-MJ11/M	BLEND COAG	35~45 30~40	
		IEC-MJ11	BLEND COAG	50~60 40~50	
バイポーラ・フォーセップ		ACBF-012、J1	BIPOLAR	2~10	2~10
		ACBF-013、J11	BIPOLAR	10~15	10~15

※モノポーラを使用する際は、必ず対極板を患者様に接地してご使用ください。

※出力設定はあくまでも目安となります。切開・凝固時の組織への変化を見ながら調整してください。

2016.09.01 現在

(8006)80033020(10)201404

〒550-0003 大阪市西区京町堀 1-8-33-5F　TEL : 06-6448-2511　FAX : 06-6448-2522　www.ellman.co.jp