ellman-Japan®

RF knife®

ellman RF ナイフ・サージトロン

症例別モードおよび出力設定の目安

【産婦人科】

症例名	製品名	形状 No.	モード	出力(S5)	出力(DUAL)
子宮頸部円錐切除	針電極 ロングタイプ	A3-4	BLEND COAG	20~30 15~25	25~35 20~30
	リープ電極	W1D、W2D、W3D	CUT BLEND	15~25 25~35	20~30 30~40
	止血用ボール	W18	COAG	15~25	20~30
	バイポーラ フォーセップ	ACBF-021、ACBF-022 J7、J13	BIPOLAR	10~20	10~20
コンジローム切除	ループ電極	B1D ラウンド型 C3D ダイヤモンド型	CUT BLEND	10~15 10~20	15~20 15~25
組織生検	ダイヤモン電極 ロングタイプ	C3-4	CUT	10~20	15~25
びらん焼灼	ボール電極 焼灼用電極	D8D F1D	COAG FULGURATE	10~15 15~20	10~15 15~20
子宮筋腫	ブレード電極	E3D	BLEND COAG	40~50 25~35	50~60 30~40
		E4D	BLEND COAG	25~35 20~30	30~40 25~35
子宮腺筋症	ブレード電極	E4D	BLEND COAG	25~35 20~30	30~40 25~35
	バイポーラ フォーセップ	ACBF-021、ACBF-022 J7、J13	BIPOLAR	10~20	10~20

※モノポーラを使用する際は、必ず対極板を患者様に接地してご使用ください。

※出力設定はあくまでも目安となります。切開・凝固時の組織への変化を見ながら調整してください。

2019.02.01 現在

(8006)80033020(10)201404