施設・防災用品

介護・看護に携わる方に、より快適な毎日を過ごせるような
お役たちグッズや、いざという時に必要な防災グッズを集めました。

各社ナースコール・中継ボックス対応表

メーカー名	（株）ケアコム									パナソニック		ナカヨ	NTT
番号	①	②	③	④	⑧	⑨	⑮	⑯	＊⑱	②	⑩	⑳	㉑
名称	標準2P	トーコン２P	標準3P	6mmプラグ	ケアコム4P	ケアコム4PZ	ケアコム5P	ケアコム6PF	ケアコム6PW	トーコン２P	パナソニック2P	ナカヨSP	アイシンSP
テクノスジャパン	STD2	T2	STD3	6P	C4	C4Z	C5	C6F	C6W	T2	T2C	NSP	ASP
ｴｸｾﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ	NC-10	NC-20	NC-11	NC-16	NC-12-A	NC-12-D	NC-24		NC-23	NC-20	NC-21	NC-特型	NC-特型
大阪エンゼル	A	A	A	A	A	A				A	S	要加工	要加工
バイオシルバー	JC-10	JC-20	JC-11	JC-16	JC-12-A	JC-12-D					JC-21	JC-1N	JC-1T
トクソー技研	A-7A00	B-7C00	C-7A01	D-7A02	E-7B01	F-7B02			J-7B06	K-7C00	L-7C00		
竹中エンジニアリング	BCS①	対応可		対応可	BC4①	BC4②			対応可	対応可		BCM	BC-S(NM)
ソケットの形状	※ピン：大・小		※ピン：大1 小2	※プラグ径：6.3mm									
ナースコールスイッチの形状					※⑧⑨は型番を確認して下さい。				このタイプは別途、分配コンセントが必要です。黄色のケーブル				
ナースコール子機型番（１例）	RB-822 RB-822A RB-822C RB-822A-C		RB-823 RB-823-C		BA-511 BA-511A BA-501 BA-501A	BA-511Z BA-511ZA BA-501Z BA-501ZA	RB-830Z	BA-502Z BA-501Z	RB-826WZ BA-601WZ BA-602WZ		VHR-560C BVH-R560C	※⑳㉑はメーカーを確認して下さい。	

※●は条件付可能です。中継ボックスの他にケーブル、変換ジャックが必要です。

メーカー名	アイホン（株）														ジーコム	
番号	①	②	③	④	⑤	⑥-B	⑥-C	⑥-E	⑦	⑪	⑫	⑬	⑭	＊⑲	㉒	㉓
名称	標準2P	トーコン２P	標準3P	6mmプラグ	アイホン2P	アイホン4PB	アイホン4PC	アイホン4PE	アイホン5P	ｱｲﾎﾝ5PNF	ｱｲﾎﾝ6PNF	アイホン3P	ｱｲﾎﾝ3PNF	ｱｲﾎﾝ6V	ジーコムRC	ジーコム2P
テクノスジャパン	STD2	T2	STD3	6P	A2	A4-NB	A4-NC	A4-NE	A5	A5NF	A6NF	A3	A3NF	A6V	GRC	G2
ｴｸｾﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ	NC-10	NC-20	NC-11	NC-16	NC-15	NC-13NBX	NC-13NCX	NC-13NEX	NC-14	NC-17	NC-19		NC-18	NC-22		
大阪エンゼル	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	S		S	S		
バイオシルバー	JC-10	JC-20	JC-11	JC-16	JC-15	JC-13NBX	JC-13NCX	JC-13NEX	JC-14	JC-17	JC-19		JC-18	JC-22		
トクソー技研	M-7A00	N-7C00	O-7A01	P-7A02	Q-7D00A	R-7D03	S-7D04	T-7D05	U-7D06A	V-7D10	W-7D11		Y-7D09A			
竹中エンジニアリング	BCS①	対応可		対応可	BCS②					BCS⑤	BCS⑥		BCS③	対応可	対応可	
ソケットの形状	※ピン：大・小		※ピン：大1 小2	※プラグ径：6.3mm												
ナースコールスイッチの形状						樹脂製		樹脂製		樹脂製	樹脂製	⑬⑭は、AとBの２種類がありますので、確認が必要です。下記の方法でご確認下さい。A：廊下灯で復旧 B：ステーション・廊下灯で復旧		このタイプは別途、オプション入力コードが必要な場合があります。黄色のケーブル		
ナースコール子機型番（１例）	NBR-8A／A NBR-8A-C				UAR-8 UBR-8	※⑥-B.C.Eは型番を確認して下さい。⑥-Bは一部対応できない場合があります。 NB-RC／A	NC-RC	NE-RC	UA-SB8 UB-SB8	NFR-8A NFR-8	NF-SBA NF-SB		NL-SB NLR-8 NLR-8-TT		DT50SW	

※●は条件付可能です。中継ボックスの他にケーブル、変換ジャックが必要です。

形状図提供：株式会社テクノスジャパン

copyright(C)2011 Technos Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.